RUNNER10

2 VOIES 100

100 W

10"

USB SD MP3

TUNER FM









DESCRIPTION

Enceinte amplifiées 100W, 2 mic UHF avec lecteurs USB /SD/MP3/BLUET00TH, batteries inclues, sonorisation 10" de qualité professionnelle.

Utilisation pour installation fixe ou mobile avec son design dynamique pour des prestations de qualité : évènementiels, séminaires, animations

CARACTÉRISTIQUES

- Equipées de 2 récepteurs UHF avec 2 micros sans fil
- 2 Voies bass-Réflex
- Enceintes actives en plastique moulé avec grille métal et poignée et roulettes pour faciliter le transport
- Lecteur USB (32 Go) / SD / MP3 + Télécommande
- · Lecteur Bluetooth V2.1, portée de 10 m
- · Réglage de volume, tonalité et Echo
- Batterie 12 V intégré
- 3 Entrées : Microphone Jack x 2, Line RCA x 1
- 2 Sorties : Line RCA x 2

Matière	ABS + grille métal
Bande passante	90 KHz - 20 KHz (± 3 dB)
Alimentation	AC 100-240V – 50/60 Hz ou batterie rechargeable
Puissance	100 W RMS
Consommation	50 W
Impédance	2 N x 2
Entrées	2 Micros Jack 1 Line Rca
Sorties	2 LINE RCA
Réglages	USB / MIC / LINE : Réglage de volume MASTER : Réglage de volume TONALITÉ : Graves et aigus

48x 32,5 x 61 cm

Poignée + roulettes

15 Kg

RUNNER10

DÉSIGNATION MODÈLE

Dimensions (L x P x h)

Poids

Accessoires

CARACTÉRISTIQUES

Туре

Enceinte amplifiée 10" jaune	RUNNER10Y (code 02636)
Enceinte amplifiée 10" rouge	RUNNERIOR (code 02637)

